NOTICE d'utilisation du poste Aastra 6731i

En cas de problème écrire a : **support.toip@sympa.ec-lyon.fr**

Gérer ses appels

Appeler un correspondant:

✓ Composez un numéro sans faire le 0 **puis** décrochez OU appuyez sur L1 pour être en mode main libre (NB : la touche ← permet de corriger le n° en cours de frappe).

Consulter ses appels en absence : appuyez sur la touche 10 puis sur la touche ↑ ou ↓. Décrocher pour appeler le correspondant.

Consulter ses appels émis : appuyez sur la touche « BIS » 8 puis sur touche ↑ ou ↓. Décrocher pour rappeler le correspondant.

Mettre en attente

✓ En cours de communication, pressez la touche
✓ Pour reprendre la conversation, pressez de nouveau la touche

Transfert direct

✓ En cours de communication, appuyez sur la touche (touche 12)
✓ Composez le numéro puis raccrocher pour effectuer un transfert inconditionnel.

Transfert supervisé

✓ Appuyez sur (touche 12) puis composez le numéro.
✓ Une fois que votre destination a décroché, vous pouvez annoncer la personne puis appuyer de nouveau sur (touche 12) pour transférer l'appel.

Intercepter un appel

✓ Composez ***8 + n° de poste qui sonne***
✓ Si votre poste fait partie d'un groupement, composez simplement ***8***

Renvoyer ses appels

✓ Renvoi inconditionnel : Touche 34 puis après l'annonce **n° de poste + #** OU Composez « ***21+ n° de poste »** puis décrochez**.**
✓ Désactiver le renvoi inconditionnel : Touche 34 ou ***21**
✓ Etat des renvois : ***10**

Accéder à sa messagerie vocale

✓ Consultation/paramétrage : « ***98 »** puis après l'annonce **'votre mot de passe'** *(par défaut à la mise en service, **mmAA** de votre date de naissance. Par exemple, pour 26/07/1972 = **0772**)*
✓ Activer/Désactiver sa messagerie vocale = Activer/Désactiver le mode « Ne pas déranger » : Touche 33 ou ***25**
✓ Laisser un message sur la boite vocale d'une personne : ***96 + n° poste ECL**

Gérer 2 appels simultanés

Appeler un deuxième correspondant en cours de communication

✓ Appuyez sur la touche L2 et composez le numéro d'appel.
✓ Le correspondant sur L1 est automatiquement mis en attente.

Passer alternativement du 1er au 2ème correspondant

✓ Appuyez sur la touche L correspondante.
✓ Pour entrer en conférence à trois, appuyez sur (touche 11) puis sur la deuxième ligne puis une nouvelle fois sur (touche 11).

Converser simultanément avec 2 personnes

✓ En cours de communication, appuyez sur (touche 11).
✓ Composez un numéro de téléphone du deuxième correspondant.
✓ Attendez le décroché puis appuyez de nouveau sur (touche 11).

Mettre en relation 2 personnes

✓ Appeler ou prendre un premier correspondant sur L1.
✓ Appuyer sur L2 et appeler un second correspondant.
✓ Pour mettre en relation L2 avec L1 en cours de communication avec L2, appuyer sur (12) puis sur L1 puis une nouvelle fois sur (12).

Gérer son répertoire personnel

Créer une entrée dans son répertoire personnel

✓ Composez la touche « Répertoire » 37, utilisez les touches ↑ et ↓ pour aller dans les contacts puis la touche « Ajout N° Rép. » 35
✓ Entrez le numéro à enregistrer et composez la touche « Ajout N° Rép. » 35
✓ Entrez le nom à enregistrer et composez la touche « Ajout N° Rép. » 35

Supprimer une entrée dans son répertoire personnel

✓ Composez la touche « REPERTOIRE » 37
✓ Utilisez les touches ↑ et ↓ pour trouver l'entrée à supprimer.
✓ Utilisez la touche « Suppr. N° Rép. » 36

Appeler un correspondant dans son répertoire personnel

✓ Composez la touche « REPERTOIRE » 37
✓ Utilisez les touches ↑ ou ↓ puis décrochez pour appeler le N° choisi.

Utiliser l'annuaire XiVo

Appeler un correspondant ECL depuis l'annuaire

✓ Composez la touche « Annuaire » 38
✓ Entrez le nom de Famille de votre correspondant avec le clavier (mode SMS).
✓ Utilisez la touche ↓ pour trouver votre correspondant.
✓ Utilisez la touche → pour composer le numéro choisi.

Présentation du poste Aastra 6731i

1	Combiné
2	Haut parleur
3	Témoin lumineux de présence de message
4	Touche de mise en attente du correspondant
5	Touches « volume »
6	Touche « secret » (=coupure du micro uniquement)
7	Touche de « raccrocher » / Touche d'annulation
8	Touche de rappel (bis)
9	Touche de paramétrage
10	Touche des appels reçus
11	Touche de conférence
12	Touche de transfert
13	Touches de ligne
14	Touche mains libres
15	Pavé numérique
16	Touches de navigation et de sélection
17	Ecran LCD 3 lignes
31	Touche personnalisable via touche 9
32	Touche « Rappel Auto » (disponible prochainement)
33	Touche « Ne pas déranger » (=Activation Messagerie Vocale)
34	Touche « RENVOI »
35	Touche « Ajout un numéro dans Répertoire »
36	Touche « Supprimer un numéro dans Répertoire »
37	Touche « Répertoire personnel »
38	Touche « Annuaire XiVo »