

Gérer ses appels

- ☐ En cas de problème écrivez à : **support.toip@sympa.ec-lyon.fr**
- ☐ Il ne faut plus composer le « 0 » pour effectuer un appel extérieur.

Intercepter un appel

- ☐ Si votre poste fait partie d'un groupement d'interception, composez simplement le ***8**

Mettre en attente

- ☐ Pour mettre en attente lors d'une communication, pressez la touche **2** 
- ☐ Pour reprendre la conversation, pressez de nouveau la touche **2** 

Appeler un deuxième correspondant en cours de communication

- ☐ Appuyez sur le bouton **13** ou  pour mettre la communication en attente, puis appuyez sur le bouton **14** « NvAppel ».
- ☐ Composez le numéro d'appel.

Renvoyer ses appels

Renvoi du poste

- ☐ Appuyez sur la touche **14** « Renv... », sélectionnez le type de renvoi désiré puis entrez le numéro de renvoi.
- ☐ Désactivez le renvoi, appuyez sur la touche **14** « Renv... », sélectionnez le type de renvoi (Actif) puis appuyez sur la touche **16** « Désactiver ».

Codes de renvoi

- ☐ Renvoi inconditionnel : ***21 + n° de poste + #**
- ☐ Désactiver le renvoi immédiat : ***21**
- ☐ Etat des renvois : ***10**

Accéder à sa messagerie (mevo)

- ☐ Consultation: «***98**» ou  après l'annonce '**votre mot de passe**' (*par défaut à la mise en service, mmAA de votre date de naissance Ex. : 26/07/72 = 0772*)

Par sécurité, vous devez changer ce mot de passe temporaire.

- ☐ Pour changer de mot de passe allez dans « Option de boîte » touche « 0 » puis touche « 5 »

☐ Laisser un message sur la boîte vocale d'une personne : ***96 + n° de poste**

☐ Mode « Ne pas déranger » : Activer sa messagerie vocale

Activer / désactiver : ***25**

Gérer 2 appels simultanés

Passer alternativement du 1er au 2ème correspondant

- ☐ Appuyer sur les touches de navigation **9** pour choisir le correspondant.
- ☐ Pour entrer en conférence à trois, appuyez le bouton **16** « Plus » puis le bouton **14** « Réunir ».

Transfert direct

- ☐ Appuyez sur la touche  ou bouton **15** « Transfr »
- ☐ Composez le numéro puis raccrochez pour effectuer un transfert

Transfert supervisé

- ☐ Appuyez sur la touche  ou bouton **15** « Transfr »
- ☐ Composez le numéro
- ☐ Une fois que votre destination a décroché, vous pouvez annoncer la personne puis appuyer de nouveau sur le bouton **15** pour transférer l'appel

Exemple de transfert d'appels avec 2 appels simultanés :

Appeler un premier correspondant.

Appuyez sur bouton **13** « Attente » et appeler un second correspondant,

Pour mettre en relation le second correspondant avec le premier, appuyez le bouton **16** « Plus » puis le bouton **14** « Réunir ».

Converser simultanément avec 2 personnes

- ☐ En cours de communication, appuyez le bouton **13** ou  pour mettre la communication en attente
- ☐ Composer un numéro de téléphone du deuxième correspondant puis « Appel »
- ☐ Attendez le décroché
- ☐ Pour entrer en conférence à trois, appuyez le bouton **16** « Plus » puis le bouton **14** « Réunir ».

Utiliser l'annuaire


Appeler un correspondant ECL depuis l'annuaire téléphonique

- ☐ Composez la touche « Annuaire » Bouton **16** puis appuyez sur le bouton **14**
- ☐ Entrer le nom de Famille de votre correspondant avec le clavier (mode SMS)
- ☐ Utilisez le Bouton **16** « Annuler » puis appuyez sur le bouton **14** et cliquer sur le bouton **9** pour trouver votre correspondant.
- ☐ Appuyez sur les boutons **13**   Tab ou **14**   pour choisir votre correspondant et cliquer sur le bouton **9** puis le bouton **14** pour appeler.

Menu « HOME »



- Appuyez la touche **8** «Home »



NvAppel

- Permet de lancer une communication

Messages

- Permet l'appel de la messagerie

Répertoires

- Liste des contacts (Répertoire personnel cf. à la suite)
- Liste des appels récents
- Liste des favoris

Renvoi Appel

- Permet d'activité le renvoi complet, sur non réponse ou sur occupation

NPD

- Active ou désactive le mode « Ne pas déranger »

Configur...

- Permet de régler le téléphone (Verrouillage, langue, éclairage et sonnerie)

Applications

- Accès a l'annuaire Xivo

Gérer son répertoire personnel

Accéder au répertoire

- Appuyez la touche **8** «Home »

Créer une entrée dans son répertoire

- Composez la touche **8** «Home » Allez à Répertoire
- Allez dans liste des contacts
- Appuyer sur le bouton **15** « add »
- Entrez le nom à enregistrer
- Appuyer sur bouton **13** « sauver »




Supprimer une entrée dans son répertoire

- Composez la touche **8** «Home » Allez à Répertoire
- Allez dans liste des contacts
- Sélectionner le contact à laide des touches directionnelles **9**
- Utilisez le Bouton **16** « Info » réutilisez Bouton **16** « Plus »
- Utilisez le Bouton **13** « Effacer »



Gérer ses appels

- Utilisez les touches de navigations **9**



- Utilisez le Bouton **16** « Info » réutilisez Bouton **16** « Plus »
- Utilisez le Bouton **13** « Effacer »



- 1 Combiné
- 2 Haut-parleur
- 3 Témoin lumineux de présence de message
- 4 Touche de transfert
- 5 Touche Messagerie
- 6 Touche de mis en attente
- 7 Touches de réglage du volume
- 8 Touche « Home » menu de gestion du téléphone
- 9 Touche de navigation et d'historique des appels
- 10 Touche d'activation du casque ou second combiné
- 11 Touche mains libres
- 12 Touche secret
- 13 Touche de ligne
- 14 Touche RENVOI
- 15 Touche Ne pas déranger activer Messagerie Vocale
- 16 Touche Annuaire
- 17 Touche de ligne
- 18 Touche programmable
- 19 Touche programmable
- 20 Touche programmable
- 21 Touche programmable
- 22 Touche programmable